






Комплект беспроводного подключения WIRELESS KIT для интерактивной доски TOUCH BOARD PLUS

Для корректной работы Wireless Kit убедитесь, что на компьютере установлено ПО Turning Technologies Device Manager версии 7.3 или выше (Device Manager 7.3 устанавливается при установке ПО WorkSpace 9.4 и выше или Flow 2.0).

Подключение к Touch Board Plus

Передатчик MultiHub подключается напрямую в USB порт вашего компьютера либо через USB HUB, подключённый к вашему компьютеру. RFCOM (Radio Frequency Communicator) крепится с помощью специального крепления к боковой рамке доски, одним кабелем в USB порт доски и другим в сетевую розетку 220В.

- 1 Наденьте серый пластиковый зажим на боковую рамку интерактивной доски
- 2 Присоедините **RFCOM**  к серому пластиковому зажиму
- 3 Подключите соответствующий конец кабеля питания в разъём RFCOM 
и другой конец кабеля в розетку 220В
- (Подключите кабель USB от разъёма USB интерактивной доски в разъём  RFCOM
- 5 Turn on the **RFCOM power switch**  . *The amber light will turn on to show a successful connection to the Touch Board Plus.*
- 6 Plug the **MultiHub** into a working USB port on your computer or a powered **USB hub**.
- 7 Press the **pairing button** on the MultiHub. *The blue light will begin to blink.*
- 8 Press the **pairing button**  on the RFCOM.

IMPORTANT

You have two minutes to press the pairing button.

When the two devices have been successfully paired, the blue light on the RFCOM will stop blinking and remain a solid blue. The light will dim when connection to the MultiHub is lost.

Pairing the device is a one-time operation.